

Разряд постоянной мощностью, Вт.

Тип	Конечное напряжение разряда 1,70 В/эл.								
	Время разряда								
	5мин.	10мин.	15мин.	30мин.	60мин.	3ч.	5ч.	10ч.	20ч.
GP 6-1,2	26,5	17,2	13,7	7,95	4,57	1,96	1,31	0,72	0,38
GP 6-3,2	64,5	41,1	33,3	19,4	11,6	4,75	3,25	1,78	0,97
GP 6-4	76,4	49,3	42,8	23,7	14,6	5,70	4,06	2,28	1,20
GP 6-4,5	85,9	58,1	48,1	26,6	17,5	6,53	4,48	2,70	1,38
GP 6-7	144	95,5	76,5	45,2	26,4	10,1	6,75	4,20	2,16
GP 6-12	166	166	133	74,5	43,4	18,5	12,2	6,78	3,66
GP 12-1,2	53,0	34,3	27,4	15,9	9,15	3,92	2,63	1,44	0,72
GP 12-2,3	97,5	62,2	49,2	28,6	17,1	6,89	4,66	2,64	1,33
GP 12-4	153	98,6	85,6	47,3	29,3	11,4	8,12	4,47	2,40
GP 12-4,5	172	116	96,3	53,3	35,0	13,1	8,96	5,31	2,68
GP 12-5	196	126	104	63,3	35,6	14,9	10,3	5,52	3
GP 12-7	287	191	153	87,8	52,7	20,2	13,6	8,40	4,33
GP 12-7,2	290	191	153	88,2	52,7	21,4	14,6	8,40	4,37
GP 12-12	488	332	268	149	86,7	37,1	24,5	13,3	7,10
GP 12-18	668	424	345	208	120	51,3	34,4	19,6	10,9
GP 12-26	1006	697	508	312	182	80,8	52,8	29,1	15,6
GPL 12-33	1101	724	611	365	228	101	70,3	39,8	20,6
GPL 12-35	1157	759	643	388	241	103	74,5	42,0	21,4
GPL 12-40	1217	831	717	431	285	120	85,1	48,0	25,2
GPL 12-65	2045	1467	1159	722	449	194	136	78,8	41,4
GPL 12-90	2828	1939	1565	1008	621	270	191	108	57,0
GPL 12-100	3192	2257	1845	1167	711	306	215	122	64,2
GPL 12-120	3696	2570	2218	1403	854	359	255	144	76,2
GPL 12-134	4289	2975	2424	1551	952	394	286	161	84,5
GPL 12-150	4494	3391	2844	1728	1067	459	322	181	94,8
GPL 12-200	6484	4421	3900	2262	1425	629	437	240	123
GPL 12-250	7731	5387	4374	2854	1784	741	532	300	159

Разряд постоянным током, А.

Тип	Конечное напряжение разряда 1,70 В/эл.								
	Время разряда								
	5мин.	10мин.	15мин.	30мин.	60мин.	3ч.	5ч.	10ч.	20ч.
GP 6-1,2	4,75	3,04	2,40	1,39	0,79	0,33	0,22	0,12	0,06
GP 6-3,2	11,6	7,30	5,84	3,38	2,00	0,80	0,54	0,30	0,16
GP 6-4	13,7	8,74	7,51	4,13	2,53	0,96	0,68	0,38	0,20
GP 6-4,5	15,4	10,3	8,45	4,65	3,02	1,10	0,75	0,45	0,23
GP 6-7	25,7	17,1	13,4	8,06	4,55	1,70	1,13	0,70	0,36
GP 6-12	43,7	29,5	23,3	13,0	7,49	3,12	2,05	1,13	0,61
GP 12-1,2	4,75	3,04	2,40	1,39	0,79	0,33	0,22	0,12	0,06
GP 12-2,3	8,74	5,51	4,32	2,50	1,48	0,58	0,39	0,22	0,11
GP12-4	13,7	8,74	7,51	4,13	2,53	0,96	0,68	0,38	0,20
GP 12-4,5	15,4	10,3	8,45	4,65	3,02	1,10	0,75	0,45	0,23
GP 12-5	17,6	11,2	9,12	5,52	3,07	1,25	0,86	0,46	0,25
GP 12-7	25,7	17,1	13,4	7,66	4,55	1,70	1,13	0,70	0,36
GP 12-7,2	26	17,1	13,4	7,86	4,55	1,80	1,22	0,70	0,36
GP 12-12	43,7	29,5	23,5	13,0	7,49	3,12	2,05	1,11	0,59
GP 12-18	59,9	37,6	30,2	18,1	10,4	4,32	2,88	1,63	0,91
GP 12-26	90,2	61,8	44,6	27,2	15,7	6,8	4,42	2,43	1,3
GPL 12-33	105	67,0	55,6	32,6	20,0	8,60	5,95	3,33	1,72
GPL 12-35	110	70,3	58,6	34,7	21,1	8,80	6,30	3,52	1,78
GPL 12-40	116	77,0	65,3	38,4	25,0	10,2	7,20	4,02	2,10
GPL 12-65	195	136	106	64,3	39,4	16,5	11,5	6,60	3,45
GPL 12-90	269	180	143	89,9	54,4	23	16,2	9,05	4,75
GPL 12-100	304	209	168	104	62,4	26,0	18,2	10,2	5,35
GPL 12-120	352	238	202	125	74,9	30,5	21,6	12,1	6,35
GPL 12-134	409	276	221	138	83,5	33,5	24,2	13,5	7,04
GPL 12-150	428	314	259	154	93,6	39,0	27,2	15,2	7,90
GPL 12-200	618	409	355	202	125	53,5	37,0	20,1	10,3
GPL 12-250	736	499	398	254	156	63,0	45,0	25,2	13,3